

GEEKVAPE

AEGIS BOOST 40W

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x Aegis Boost
- 1 x Αντίσταση GV Boost Coil (0.6Ω 15-25W)
- 1 x Επιστόμιο
- 1 x Εργαλείο DIY
- 1 x Καλώδιο USB
- 1 x Κάρτα εγγύησης
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης

AEGIS BOOST

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την GEEKVAPE

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση. Κρατήστε το εγχειρίδιο αν χρειαστεί να ανατρέξετε στο μέλλον.



Προδιαγραφές προϊόντος

To Aegis Boost είναι το πιο ελαφρύ αλλά και στιβαρό Pod Mod που υποστηρίζει εξίσου τη χρήση ως Pod και RTDA. Με μέγιστη ισχύ στα 40watts και ενσωματωμένη μπαταρία 1500mAh. Το mod είναι IP67 χαρακτηριστικά φτιαγμένο για να είναι ανθεκτικό στη σκουριά και στις διαρροές. Έρχεται με δύο ξεχωριστές αντιστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για άτμισμα MTL καθώς και DTL.

Οδηγίες

1. Κρατάτε το προϊόν
2. Ανοίγετε το πώμα
3. Γεμίζετε με υγρό αναπλήρωσης από την εσοχή
4. Κλείστε το πώμα και τοποθετήστε το δοχείο ξανά στη θέση του

1. Αφαιρέστε το δοχείο
2. Περιστρέψτε και αποσπάστε τη χρησιμοποιημένη αντίσταση
3. Συνδέστε και περιστρέψτε την καινούργια αντίσταση
4. Τοποθετήστε την αντίσταση ξανά στη θέση της
5. Τοποθετήστε το δοχείο ξανά στη θέση του

Παράμετροι προϊόντος

Τάση εισόδου: 3.0 - 4.25V

Τάση εξόδου: 1.0 - 6V

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1500mAh

Τάση σε πλήρη φόρτιση: 4.10 - 4.25V

Προδιαγραφή φορτιστή: 5V 1.5A

Διαστάσεις: 106.8*27.7*39.2mm

Εύρος αντίστασης: 0.2 -3Ω

Χρήση

1. Ενεργοποίηση συσκευής: Πατήστε το κουμπί ατμίσματος 5 φορές γρήγορα και συνεχόμενα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η οθόνη θα ξεκινήσει να εμφανίζει το εικονίδιο εκκίνησης. Περιμένετε 1,5 δευτερόλεπτο για να δείξει η συσκευή τη βασική οθόνη

2. Απενεργοποίηση συσκευής: Πατήστε το κουμπί ατμίσματος 5 φορές γρήγορα και συνεχόμενα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ακόμα και με κλειδωμένο το κουμπί, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

3. Ρύθμιση ισχύος:

(1) στη βασική οθόνη, πατήστε το κάτω ή το πάνω κουμπί για να ρυθμίσετε την ισχύ, η προσαύξηση είναι 0.5W. Αν πατήσετε το κάτω ή το πάνω κουμπί για 1 δευτερόλεπτο, περνάτε στην ταχεία ρύθμιση όπου η προσαύξηση είναι 1W

(2) στην ταχεία ρύθμιση, μόλις φτάσετε στη μέγιστη ή στην ελάχιστη ισχύ, η προσαρμογή σταματά αυτόματα

(3) αν βρίσκεστε στη μέγιστη ισχύ και συνεχίσετε να αυξάνετε, η ισχύς θα ξεκινήσει πάλι από το ελάχιστο

(4) αν βρίσκεστε στην ελάχιστη ισχύ και συνεχίσετε να μειώνετε, η ισχύς θα ξεκινήσει πάλι από το μέγιστο

4. Λειτουργία ρύθμισης μετρητή εισπνοών:

(1) Σε κατάσταση μη κλειδώματος, πατήστε και κρατήστε παρατεταμένα το κουμπί ατμίσματος και το κάτω κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να περάσετε στη λειτουργία ρύθμισης εισπνοών

(2) Η βασική οθόνη εμφανίζει τον αριθμό των εισπνοών σε αντίστροφο χρώμα. Πατήστε το κάτω κουμπί για να μηδενίσετε το μετρητή, αν θέλετε να ακυρώσετε την ενέργεια, πατήστε το πάνω κουμπί. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία ρύθμισης κρατήστε πατημένο το κουμπί ατμίσματος για 0.8 δευτερόλεπτα

(3) Η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από αυτή τη λειτουργία έτσι και αλλιώς αν περάσουν 5 δευτερόλεπτα χωρίς καμία ενέργεια και θα επιστρέψει στη βασική οθόνη

5. Κλείδωμα και ξεκλείδωμα:

Πατήστε ταυτόχρονα το πάνω και το κάτω κουμπί για 2 δευτερόλεπτα και θα κλειδωθούν τα κουμπιά ρύθμισης.

Αφού κλειδώσετε τα κουμπιά, πατήστε 3 φορές γρήγορα και συνεχόμενα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα το κουμπί ατμίσματος για να το κλειδώσετε. Ακόμα και με κλειδωμένο το κουμπί, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ατμίσματος 5 φορές γρήγορα και συνεχόμενα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα.

Πατήστε ξανά ταυτόχρονα το πάνω και το κάτω κουμπί για 2 δευτερόλεπτα και θα ξεκλειδωθούν τα κουμπιά ρύθμισης. Το κουμπί ατμίσματος ξεκλειδώνει πατώντας το 3 φορές γρήγορα και συνεχόμενα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα.

6. Εμφάνιση πληροφοριών έκδοσης προϊόντος

Με απενεργοποιημένη συσκευή, πατήστε το πάνω και το κάτω κουμπί γρήγορα και συνεχόμενα για 2 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστούν στην οθόνη οι πληροφορίες του τρέχοντος αριθμού έκδοσης λογισμικού.

7. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:

Μόλις εμφανιστούν οι πληροφορίες έκδοσης λογισμικού, πατήστε ταυτόχρονα το πάνω, το κάτω και το κουμπί άτμισης επαναφέροντας επιτυχώς τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η οθόνη θα δείξει "Config Reset". Το σύστημα θα κάνει επανεκκίνηση.

8. Αναμονή οθόνης:

Αν η συσκευή μείνει ανενεργή για 10 δευτερόλεπτα, θα περάσει σε λειτουργία αναμονής. Οποιοδήποτε πάτημα κουμπιού ή σύνδεση καλωδίου USB θα βγάλει τη συσκευή από αυτή την κατάσταση

9. Παρατεταμένο πάτημα για απενεργοποίηση:

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατώντας οποιοδήποτε κουμπί παρατεταμένα για 30 δευτερόλεπτα, αυτή θα απενεργοποιηθεί αφού σβήσει η οθόνη για 1.5 δευτερόλεπτο

10. Ενδείξεις

- Ένδειξη 10 δευτερολέπτων κατά την εισπνοή
- Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 3.2V, το σύστημα σας υπενθυμίζει πως η μπαταρία είναι σε χαμηλό επίπεδο
- Ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας: η επιτρεπτή θερμοκρασία για τη συσκευή είναι 65°C χωρίς χρήση και 80°C κατά τη χρήση. Αν ξεπεραστεί αυτό το εύρος η συσκευή θα βγάλει την ένδειξη "OVERHEAT"
- Ένδείξεις για την αντίσταση: μόλις η συσκευή ανιχνεύσει ότι υπάρχει αλλαγή στην αντίσταση, το δείχνει στη οθόνη. Πρέπει να πατήσετε το πάνω ή το κάτω κουμπί για επιβεβαίωση.
- Ένδειξη κλειδώματος: όταν η συσκευή είναι επιτυχώς κλειδωμένη θα φανεί στην οθόνη "LOCKED"
- Ένδειξη ξεκλειδώματος: όταν το κουμπί ατμίσματος ή όλα τα κουμπιά έχουν ξεκλειδώσει επιτυχώς, η οθόνη θα εμφανίσει "UNLOCK"
- Όταν ο ατμοποιητής δεν είναι συνδεδεμένος ή δεν έχει τοποθετηθεί αντίσταση, η συσκευή θα δείξει "NO ATOMIZER"
- Ένδειξη βραχυκυκλώματος ή χαμηλής αντίστασης: αν υπάρχει βραχυκύκλωμα στον ατμοποιητή ή η αντίσταση είναι υπερβολικά χαμηλή, η συσκευή θα δείξει "ATOMIZER SHORT".

Προσοχή

- Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από μη καπνιστές, εγκύους, θηλάζουσες μητέρες και παιδιά κάτω των 18 ετών.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά.
- Αποφύγετε τις πτώσεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οπτική μέθοδος

1. Κουνήστε απαλά την ετικέτα δεξιά-αριστερά κάτω από φως.
2. Το λογότυπο θα μεγαλώσει σταδιακά ως το καμπύλο σχήμα υπό διαφορετική οπτική γωνία.

Μέθοδος ελέγχου αυθεντικότητας μέσω διαδικτύου

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.geekvape.com και φτάστε στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.
2. Ξύστε τον κωδικό και εισάγετε τα 12 ψηφία ασφαλείας στο κενό πεδίο.
3. Πατήστε το κουμπί "GO" και ένα αναδυόμενο παράθυρο θα πρέπει να εμφανιστεί επιβεβαιώνοντας ότι το προϊόν είναι αυθεντικό.

Εγγύηση

Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της Geekvape. Η περίοδος εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς. Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα, θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

1. Αν ο καταναλωτής δεν παρουσιάσει την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς
2. Δυσλειτουργία ή βλάβη από ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
3. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας όπως πτώση
4. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο)
5. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε στο εγχειρίδιο τις οδηγίες λειτουργίας)
6. Δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω χρήσης εξαρτημάτων χρήσης μη αυθεντικών εξαρτημάτων Geekvape (ατμοποιητές, μπαταρίες, φορτιστές, επιστόμια ή άλλα αξεσουάρ)

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.